GL-MC-CHASSIS



Шасси для медиаконвертеров без установленных блоков питания GIGALINK, до 2-ух блоков питания (AC или DC), до 14 слотов для медиаконвертеров

Шасси GL-MC-CHASSIS – продукт бренда GIGALINK, используемый для установки медиаконверторов GIGALINK в стандартном корпусе в 19” стойке высотой 2U.

Шасси позволяет разместить в минимальном количестве объема до 14 медиаконвертеров, а также поддерживает установку двух блоков питания. Это позволяет обеспечить равномерную нагрузку и непрерывное функционирование конвертеров. При выходе из строя одного из источников питания нет необходимости удалять из шасси медиаконвертеры — можно заменить вышедший из строя источник питания.

GL-MC-CHASSIS

Шасси для медиаконвертеров без установленных блоков питания GIGALINK, до 2-ух блоков питания (AC или DC), до 14 слотов для медиаконвертеров

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество слотов	14
Защита по питанию	Токовая и по напряжению
Источник питания	GL-MC-CHAC220 - переменный ток 180-265В, 2А, 47-63Гц GL-MC-CHDC048 - постоянный ток 40-70В, 2.5А, 47-63Гц
Температура, °С	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от 0 до +50
Влажность, %	От 5 до 90 без образования конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	485x245x90
Гарантия	1 год