

## GL-UPS-LI011-UPG/4\*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA  
(GL-UPS-LI011/2\*9a), 4 АКБ 9А, 2U



Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI011/2\*9a повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован четырьмя батареями 12В 9А. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

# GL-UPS-LI011-UPG/4\*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA  
(GL-UPS-LI011/2\*9a), 4 АКБ 9А, 2U

## Детальные характеристики

| Характеристика                  | Значение   |
|---------------------------------|--|
| Тип АКБ                         | 12В/ 9Ач   |
| Напряжение АКБ                  | 24В  |
| Количество АКБ                  | 4  |
| Горячая замена батарей          | Да   |
| Температура, °С                 | Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, %                    | до 90 без конденсата                             |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 175200   |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм    | 440x405x88                                       |
| Вес, кг                         | 14.8   |
| Высота                          | 2U   |
| Страна производитель            | Россия   |
| Гарантия                        | 2 года   |