

GL-UPS-LI011-UPG/4*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA
(GL-UPS-LI011/2*9a), 4 АКБ 9А, 2U



Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI011/2*9a повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован четырьмя батареями 12В 9А. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

GL-UPS-LI011-UPG/4*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA
(GL-UPS-LI011/2*9a), 4 АКБ 9A, 2U

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|--|
| Тип АКБ | 12В/ 9Ач |
| Напряжение АКБ | 24В |
| Количество АКБ | 4 |
| Горячая замена батарей | Да |
| Температура, °С | Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | до 90 без конденсата |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 175200 |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 440х405х88 |
| Вес, кг | 14.8 |
| Высота | 2U |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 2 года |