

GL-UPS-LI03-UPG/12*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 3000VA
(GL-UPS-LI03/6*9a), 12 акб 9A



Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI03/6*9a повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован двенадцатью батареями 12В 9А. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

GL-UPS-LI03-UPG/12*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 3000VA
(GL-UPS-LI03/6*9a), 12 акб 9A

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип АКБ	12В/ 9Ач
Напряжение АКБ	72В
Количество АКБ	12
Горячая замена батарей	Да
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Время наработки на отказ (MTBF)	175200
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440х640х88
Вес, кг	39.8
Высота	2U
Страна производитель	Россия
Гарантия	2 года