



Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 10000VA
(GL-UPS-OL10-1-1/GL-UPS-OL10-3-1), 20 акб 9A

Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL10-1-1 и GL-UPS-OL10-3-1 повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован двадцатью батареями 9A. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

GL-UPS-OL10-UPG/20*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 10000VA
(GL-UPS-OL10-1-1/GL-UPS-OL10-3-1), 20 акб 9A

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип АКБ	12В/ 9Ач
Напряжение АКБ	240В
Количество АКБ	20
Горячая замена батарей	Да
Температура, °C	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Время наработки на отказ (MTBF)	175200
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	440x680x132
Вес, кг	66
Высота	3U
Страна производитель	Россия
Гарантия	2 года