

GL-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 2000VA (GL-UPS-OL02pf-1-1) и 3000VA (GL-UPS-OL03pf-1-1) 2U, 12 АКБ 9А



Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL02pf-1-1, GL-UPS-OL03pf-1-1 повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован двенадцатью батареями 12В 9А. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

GL-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 2000VA (GL-UPS-OL02pf-1-1) и 3000VA (GL-UPS-OL03pf-1-1) 2U, 12 АКБ 9A

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип АКБ	12В/ 9Ач
Напряжение АКБ	72В
Количество АКБ	12
Горячая замена батарей	Да
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440х640х88
Вес, кг	41.2
Высота	2U
Страна производитель	Россия
Гарантия	2 года