

GL-UPS-CHARGER-1000

Дополнительный внешний модуль зарядки 1000W для UPS GIGALINK моделей GL-UPS-OL* (6/10) (1-1/3-1)

- ✓ 1000W
- ✓ Ускоряет заряд АКБ

Дополнительное зарядное устройство GL-UPS-CHARGER-1000 с мощностью 1000W позволяет ускорить заряд батарей источника бесперебойного питания и дополнительных блоков батарей. Благодаря технологии преобразования изоляции и точности управления, дополнительное зарядное устройство может быть установлено в параллельной работе до 4-х единиц.



Краткое описание:

Дополнительное зарядное устройство

Мощность 1000W

Применение:

Источник бесперебойного питания

Базовая комплектация:

Зарядное устройство 1шт.

1шт.

Кабель подключения 1шт.

1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-CHARGER-1000
Напряжение, В	160-240
Мощность	до 1000 Ватт
Напряжение АКБ	240В
Ток заряда АКБ	до 5.2А
MTBF	34 482 ч
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия, мм	282x85x165
Тепловыделение, ВТУ/час	196
Гарантия	2 года
Вес, кг	3.6